

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
профсоюзного комитета
от _____ №

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
М.М.Мищенко
_____ 201__

Инструкция № 21
по охране труда при эксплуатации
шкафов жаровочных электрических

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе со шкафами жарочными электрическими допускаются лица моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи рабочем месте, имеющие I группу по электробезопасности и прошедшие стажировку не менее 5 рабочих дней.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда не должен приступать к работе.

1.2. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

повышенная температура поверхности оборудования;
повышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны. Возможные последствия:
получение травмы при ожогах; поражение электрическим током.

1.3. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.

1.4. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

1.5. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается в специально отведенных местах.

1.6. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо.

1.8. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно вилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить:

визуально состояние подводящих электропроводов, заземление;
состояние дверцев рабочих камер шкафа (при открывании они должны фиксироваться в горизонтальном положении, в закрытом положении - должны плотно прилегать к краям дверных проемов отсутствие

посторонних предметов в жарочной камере; наличие диэлектрического коврика в зоне обслуживания шкафа.

2.4. При обнаружении неисправностей немедленно сообщить руководителю работ и к работе не приступать до их устранения.

3. Требования безопасности при выполнении работы

3.1. Включить шкаф, установив ручки датчика-реле температуры на необходимую температуру загрузки, при этом должны загореться сигнальные лампы.

3.2. Загрузку емкости с продуктом производить, начиная с нижнего отсека, после того как погаснут сигнальные лампы.

3.3. При использовании в работе не всех отсеков шкафа его загрузку начинать с верхнего отсека (каждый отсек включать датчиком-реле по отдельности).

3.4. Если после загрузки отсеков шкафа сигнальная лампа не включилась, то через 2-3 минуты необходимо ее включить поворотом лимба датчика-реле температуры.

3.5. Запрещается:

3.5.1. производить переворачивание изделий в шкафу в процессе жарки;

3.5.2. посадка в шкаф неисправных листов или форм с тестом;

3.5.3. проливание жира и других жидкостей на пол или стенки жарочной камеры (внутренние поверхности камеры нагреваются до температуры 300°C).

3.6. Выгрузку емкостей из камер шкафа производить с помощью приспособлений (крючка) и рукавиц, начиная с верхнего отсека шкафа.

3.7. Не оставлять без присмотра работающий шкаф.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Шкаф электрический жарочный должен быть отключен при:

появлении дыма и запаха гари;

искрении оборудования;

повышении нагрева поверхностей шкафа;

внезапном появлении на корпусе шкафа слабого действия электрического тока.

4.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

4.3. В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить шкаф.

5.2. После его охлаждения произвести санитарную обработку.

5.3. Очистить днище шкафа от крошек, горелой муки и пригара, используя при этом металлическую щетку на длинной ручке.

5.4. Привести в порядок рабочее место.

5.5. Снять санспецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

5.6. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

Заведующий хозяйством

М.И.Писаренко

С инструкцией ознакомлен(а)
